

## Akku-Setzgerät Typ SGB

### Produktbeschreibung

Elektro-mechanisches Setzgerät zum Setzen von fischer Hinterschnitt-Bündigmontageankern FZP

### Vorteile

- Kabellos
- Hohe Setzkraft
- Für Fassadenplatten mit Dicke ab 2 cm geeignet
- Gleichbleibende Setzgeschwindigkeit und automatisches Umschalten vom Setzvorgang zum Ausdrillen
- Auslösen des Setzvorgangs funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
- Schnelles Umrüsten

### Technische Details (Lieferumfang)

- Lieferung erfolgt im Stahlblechkoffer mit Schnellwechselakku und Schnellladegerät.
- Optional ist ein weiterer Wechselakku im Lieferumfang enthalten.
- Mundstücke und Gewindeeinsätze für fischer FZP Bündigmontageanker (M6 und M8) mit Gewindeüberstand > 10mm



### Arbeitsablauf

1. FZP Anker durch das Mundstück einführen und etwas in den inneren Gewindeinsatz eindrehen
2. FZP Anker in die Hinterschnittbohrung einsetzen, Setzgerät rechtwinklig zur Plattenoberfläche halten und die Anker-Bohrungsachse mit axialem Druck beaufschlagen
3. Schalter betätigen - der Gewindebolzen des FZP-Ankers wird aufgedrillt
4. Den Schalter ein zweites Mal betätigen – durch leichtes Nachführen wird der FZP Anker gesetzt. Das Ausdrillen wird vom Gerät automatisch eingeleitet

### Technische Daten

Maße (Blechkoffer)	345 x 275 x 90 mm ( B x T X H)
Gesamtgewicht (mit Wechselakku)	5,5 kg
<b>Setzgerät</b>	
Gewicht (Setzgerät)	2,1 kg (mit Akku)
Antrieb	Gleichstrommotor
Setzkraft	13.000 N
<b>Akku</b>	
Nennspannung	14,4 V
Kapazität	1,3 Ah
Zellenart	Li-Ionen, keine Memory-Effekt
Gewicht	0,35 kg
<b>Schnell-Ladegerät</b>	
Eingangsspannung	230V/50 Hz (optional 115V/60Hz)
Ladezeit	ca. 1-1,5 Std
Gewicht	0,6 kg
Preise / Zusammenstellung	auf Anfrage

### ACT Service

fischerwerke GmbH & Co. KG

Weinhalde 14-18 · D-72178 Waldachtal

Tel. (074 43) 12-45 53 · Fax (074 43) 12-49 07

act@fischer.de · www.fischer.de